

PTZ IP kamera se sledováním pohybu

Secutek SBS-RPP06

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 3, Praha 4-141 00

1. Obsah balení

- 1 IP kamera
- 2 Napájecí adaptér 5V
- 3 Anglický návod
- 4 Šroubky pro ukotvení kamery



2. Popis produktu



- 1) Anténa WiFi
- 2) Mikrofon
- 3) Čočka kamery
- 4) IR přísvit
- 5) Držák kamery
- 6) Micro USB napájecí kabel
- 7) Reproduktor
- 8) Slot pro micro SD kartu + RESET tlačítko

3. Začátek

- 1. Vložte microSD kartu do zařízení.
- 2. Připojte kameru napájecímu adaptéru přes micro USB kabel.
- 3. Kamera se automaticky zapne.
- 4. Spárujte kameru s aplikací "P6SLite".

4. Připojení k aplikaci

 Stáhněte si do svého mobilního telefonu aplikaci "P6SLite", z obchodu play (android) či App storu (iphone).



2. Nainstalujte aplikaci "P6SLite".

3. Otevřete aplikaci "P6SLite" a zaregistrujte se

	Lo	ogin	()		< Register	guide		<			Emai	il regis	tration			
	A Email		\sim					8						1		
	Ĝ Enter your	password	ø		Czech,Europe	>			Ver	ify co	de				GET	
					After registration, the region	cannot be changed.		ĉ	Ent	er you	r pass	word				
		ygin				_		Ê	Ent	er you	r pass	word	again			
	Sign up	Forgot pa	assword		NEX	T						SIGN L	JP			
L				2			3									
								0			pa	v@sh:	KCZ			
								1	2	3	4	5	6	7	B 9	0
								q	ŵ	ē	r	ť	z	ů	i	p
								0	s	ď	f	g	ĥ	j	k	ì
		arty login	0					습	ÿ	s X	c	v	÷ b	; n	m	$\langle \times \rangle$
	Local Hotspo	t connect	Facebook					123	:	* ,		Microsoft S	wittery			\rightarrow
										∇		0				

- Klikněte na register
- Zvolte region (Czech, evropa)
- Zadejte email a klikněte na "Verify code"
- Poté vyplňte kód, který Vám přišel na email a klikněte na "sign up"

Pokud se nechcete registrovat, stačí kliknout na ikonku Local

	Login	(
8		~
ô		ø
[Login	
Sign up	Forgo	t password



4. Nyní se přihlaste a klikněte na ikonku Add Device.



5. Připojte kameru k síti a resetujte ji dlouhým stisknutím tlačítka reset (5s)



6. Vyberte jeden ze dvou možností přidání kamery



a) Přidání pomocí načtení QR kódu

- Telefonem se připojte na místní síť
- Vyberte možnost přidání pomocí QR kódu (1)
- Kamera bude připojena na stejnou sít na které jste momentálně přihlášen (2)
- Naskenujte kamerou QR kód ze vzdálenosti cca 15cm (3)
- Poté dojde k připojení kamery (4)
- Stiskněte ikonku confirm (5)

		< Add WiFi device		< Ent	er WiFi network	
		If you hear the voice prompt of the d select the appropriate network confi and click Continue	evice, please guration method	Please select 2.4G	SHz WiFi network SGHz WiFi	
	[Please use the scan code distrit network to connect to the router	ution >	🗢 Vodovo kráľova	stvo	
		Please use the AP hotspot distrinetwork	bution >	⊕ •••••••••	••••	æ
	1		2			
	- -		4			
		Didn't hear the language pr	ompt?			_
				Does not support 5G	Next and enterprise WiFlunderstar	nd more
	C Equipment distribution network	k QR code	C Device connecting		<	Device added successfully
			Device connecting Keep the device as close as possible to t	he router		
	11.00		()			Device added successfully
7	in Se		9		e -	Choose a device name you like Family bedroom living room
5	Device scan code distribution net	rxa 🕂			2	office balcony study
	Please face the QR code directly to the car keep a distance of about 15cm. The device potification sound after scanning the QR ci	mera lens and e will emit a pode successfully	 The device is connecting to the router Binding device 	. 0	7	Don't like it? Customize your device name
	b		Connecting device			
						CONFIRM
						JUMP OVER

b) Přidání pomocí Hotspotu

- Vyberte možnost přidání pomocí hotspotu (1)
- Vyberte WiFi kamery (2)
- Poté dojde k připojení kamery (3)
- Vyberte místí WiFi (4)

	Add WiFi device			
	If you hear the voice prompt of the device, please select the appropriate network configuration method and click Continue		Select device hotspot Available Wireless Networks	0
	Please use the scan code distribution network to connect to the router.		ZWAP_IOTBBB-717685-NFVZZ	(¹
	Please use the AP hotspot distribution > network			
1		2		
	Didn't hear the language prompt?		prompt : The device hotspot starts with ZWAP_ and the default	
			password is U1234967	
<	Hotspot connect		< WIFI list	(
			WiFi list Please select a suitable router to connect the device :	to the
	0		Internet (5G WLAN currently does not support) Muj02Internet_09A406	>
			TP_R0_2_X2D33	>
	117		© UPC547D6D5	>

TP-LINK_4072A6
 Merkur

HUAWE-B310-D4F4
 UPC1160274
 UPC9827112
 Internet_D9D1
 Jardabr2GHz
 cuba

Bobino

3

Connecting device, please wait patiently...

7. Tímto je kamera přidána do aplikace "P6SLite". Nyní můžete sledovat online obraz a využívat veškeré funkce zařízení. Zároveň můžete provádět nastavení zařízení. (nastavení wifi připojení, datum a čas, nastavení alarmu atd.).



- 1- Přidání dalšího zařízení
- 2- Odebrání zařízení, připojení k WiFi, záznamy z micro SD karty
- 3- Aktualizace připojení
- 4- Zobrazení živého náhledu
- 5- Nastavení zařízení
- 6- Přehrání záznamů
- 7- Záložka seznamu kamer
- 8- Snímky a videa pořízené manuálně (záznamy jsou uložené v telefonu)
- 9- Účet a informace o aplikaci

5. Živý náhled



- 1 Online zobrazení
- 2 Složka online zobrazení
- 3 Přehrání záznamů uložené na kartě
- 4 Pořízení videa (uloží se do paměti telefonu)
- 5 Reproduktor
- 6 PTZ
- 7 Pořízení snímku
- 8 Kvalita videa
- 9 Mikrofon

6. Podrobné nastavení kamery

Pro nastavení jednotlivých parametrů kamery klikněte na ikonku "Settings"



<	Edit Devic	e (B	
Device ID	717685			
Username	admin			
Password				
DID	IOTBB8-717685-N	FVZZ		
Status	Online	E		
🥑 Modify Par	ssword		^{>} 1	
L Video Stre	am Settings		> 2	
📢 🛛 Audio Set	tings		> 3	
🌲 Motion De	tection	Off	> 4	
🌲 Alarm Cap	tune	3	> 5	
[1] Humanoid	Tracking	On	> 6	
🍟 Alarm Sou	nd	Off	> 7	1
🔀 Mail Settin	gs	Unbound	> 8	
FTP Settin	gs	Off	> 9	
Record S	ettings		> 1	0
Timing C	apture		> 1	1
OSD Sett	ings		> 1	2
穼 Wireless	Network Settings	Hotspot mode	> 1	3
SD Card S	Settings	29.02 / 29.55 G	> 1	4
A Orientatio	on Settings		> 1	.5
💡 Night Vis	ion Mode	Passive Mode	> 1	.6
Date/Tim	e Settings	2016-1-1 00:19:54	> 1	17
🔅 System S	iettings		> 1	5
() About De	vice	1.1.3-20200327Z1S	> 1	9
1 Update			> 2	20

1 – Změna hesla

Zde můžete změnit heslo. Prvně je nutné zadat staré heslo a poté nové.

<	Modify Password			
Old Password:	Input the old password			
New Password:	Enter a new password			
Confirm Password:	Enter a new password			
O Show Password				
Save				

2 – Nastavení streamu

V tomto menu můžete přenastavit parametry streamu (rozlišení, kvalitu obrazu, formát záznamů..)

 Video Stream Settings 						
MAIN STREAM		SUB STREAM				
Bitstream Type	V	ideo and Audio	•			
Stream	H.265					
Resolution		•				
Frame Rate (FPS)	1	Full frame rate	*			
Rate Control		VBR				
Quality		Medium				
	SAV	E				

- 3 Audio nastavení
- 4 Nastavení detekce pohybu

Zde lze nastavit citlivost detekce, nastavit časový harmonogram aktivace či aktivace nahrávání na SD kartu či FTP server.

Motion Detection		
Sensitivity	Medium	*
Email (Set in mail settings)		\bigcirc
FTP (Set in FTP Settings)		\bigcirc
SD Card Snapshot (This option requires the device	to have a SD card installed)	
SD Card Record (This option requires the device	e to have a SD card installed)	
Audible Alarm (Set in alarm sound settings)		
Trigger alarm output		\bigcirc
Push Notification (Arming/disarming function rec feature)	quired to be enabled for this	
D	etection Area	>
Alarm Day/Time	All Day	-
	SAVE	

5 – Nastavení pořízení snímků při alarmu

6 - Humanoid tracking

Zde můžete aktivovat a nastavit parametry inteligentní PTZ. Po aktivaci této funkce bude kamera sledovat automaticky pohyb osob. Mez další parametry patří nastavení citlivosti, časového harmonogram aktivace či aktivace nahrávání na SD kartu či FTP server.

< Hum	anoid Tracking	
Humaniod Tracking Dete	ction	
Humanoid Tracking		
Sensitivity	Medium	•
Email Set in mail settings)		\bigcirc
SD Card Snapshot This option requires the device	to have a SD card installed)	
FTP Set in FTP Settings)		\bigcirc
Push Notification Arming/disarming function rec sature)	uired to be enabled for this	
Alarm Sound Set in alarm sound settings)		
D	etection Area	>
Alarm Day/Time	All Day	v
	SAVE	

7 – Zvuk alarmu

Zde můžete aktivovat zvukový alarm a vybrat druh upozornění



8 – Nastavení emailu

9 – Nastavení FTP

V tomto menu můžete aktivovat a nastavit parametry pro ukládání záznamů na FTP.

< F	TP Settings					
FTP Settings						
* Server						
* Port	21					
* Username						
* Password						
Passive Mode	\bigcirc					
FTP Folder ftp						
Upload Content	Picture -					
Status	Disconnected					
Some FTP servers may re function correctly.If requin the top level of your FTP s feature.	quire a folder to be created to red.create a folder named 'FTP' at servers directory before using this					
After filling out, please click A	pply and then click Test FTP					
	TEST FTP					
	SAVE					

10 – Nastavení nahrávání

Zde můžete nastavit kvalitu záznamu.

<		(Record	Setting	5		Ø
Enable	e Record	ing					\supset
Video C	Quality			HD	SD		
🗸 Tim	er 🛛	larm	Motio		uman fo	m D	efault
All							Sat.
00:00							
01:00							
02:00							
03:00							
04:00							
05:00							
06:00							
07:00							
08:00							
09:00							
10:00							
11:00							
12:00							
13:00							
14:00							

11 – Nastavení snímků

12 - OSD nastavení

Zobrazení informací na videu. Název kamery a datum s časem.



SAV

13 – Nastavení připojení k místní WiFi

Wireless Network Settings	
Network Type Wireless	
Wireless Network Mode	
Available Wireless Networks	
UPC547D6D5	(ŗ.
HUAWEI-B310-D4F4	÷
TP-LINK_4072A6	¢
UPC4909461	(.
TP_R0_2_X2D33	÷
Cuba Get device WiFi information successful	((;•
UPC1160274	((;•
Muj02Internet_09A406	(.
Vodafone-13E6	(.
UPC9827112	(;•
Milan	(;-
Petr P.	(;-
Muj02Internet_0A10CA	÷
FilipinskyObchod.cz	((;•

14 – Nastavení SD karty

Zde můžete vzdáleně naformátovat vloženou micro SD kartu.

<	SD Card Settings	
SD Card Name	SD	
SD Card Capacity	29.55 G	
Available	29.02 G	
Status	Writing	
FORMAT		

15 – Zrcadlení obrazu



16 – Noční přísvit

17- Nastavení data a času



18 – Systémové nastavení

V tomto menu můžete zařízení dát do továrního nastavení či jej restartovat.



19 - Informace o zařízení

<	About Device	
Device ID	717685	
Model	S834/5520PHR-AI	
Version	1.1.3-20200327Z1S	
Network Type	Wireless	
IP Address	223.223.100.1	
MAC Address	38:01:46:70:9f:0d	
Subnet Mask	255.255.255.0	
Gateway	223.223.100.1	
DNS	192.168.43.1	

20 - Update

7. Přehrání nahrávek

Pro přehrání záznamů, které jsou uložené na micro SD kartě, klikněte na ikonku Playback.



- 1 Obraz přehrávaného záznamu
- 2 Časová osa záznamů zde lze vybrat záznam dle času
- 3 Kalendář záznamů zde můžete vyfiltrovat záznam dle data
- 4 Nahrání záznamu zde můžete nahrát část záznamu z micro SD karty do telefonu
- 5 Aktivace/deaktivace přehrávání zvuku
- 6 Vytvoření snímků z přehrávaného videa
- 7 Stažení záznamů z micro SD karty



8. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.