



LONGLIFE KÉSZÜLÉKEK

Használati útmutató



A LONGLIFE készülékek olyan professzionális lehallgatóeszközök, amelyeket hosszú távú készenléti lehallgatásra fejlesztettek ki. HQ hangminőségű mikrofonokkal és beépített elemekkel vannak felszerelve.

A sorozatnak különböző változatai vannak ugyanazzal a modulokkal, ezért kérjük, nézze meg a csomagolását annak érdekében, hogy lássa, mekkora az Ön által választott készülék üzemideje. A kezdő változat a LongLife 10, amely üzemideje 10 napos.

LONGLIFE KÉSZÜLÉKEK

„LONGLIFE 10“ - akár 10 napos üzemidővel

„LONGLIFE 10+“ - akár 10 napos üzemidővel
+ kábeles mikrofon

„LONGLIFE 20“ - akár 20 napos üzemidővel

„LONGLIFE 20+“ - akár 20 napos üzemidővel
+ kábeles mikrofon

„LONGLIFE 60“ - akár 60 napos üzemidővel



BEÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓ

FONTOS:

- A TERMÉK NEM ALKALMAS ÁLLANDÓ TÁPEGYSÉGRE VALÓ CSATLAKOZÁSSAL VALÓ MŰKÖDTETÉSRE
- A VISSZAHÍVÓ FUNKCIÓ AKTIVÁLÓ SMS KÓDJA = 1111 és a DEAKTIVÁLÓ KÓDJA = 0000

FÉNY VILLOGÁS MAGYARÁZAT:

- helyezzen be SIM kártyát: 3 villanás
- alacsony töltöttségi szint: állandó villogás

1. LÉPÉS

A készülék beindítása

Tegye fel a készüléket töltőre, és várjon amíg az feltöltődik. A készülék feltöltése eltarthat néhány óráig, az elem méretétől függően.

2. LÉPÉS

A termék használata

A SIM kártyán ki kell kapcsolni a PIN kód védelmet, amelyet könnyedén megcsinálhat egy telefon segítségével. Ezután helyezze be a SIM kártyát a LONGLIFE lehallgató készülékbe.

Vegye le a készüléket a töltőről, és várjon kb. 10 másodpercet amíg a készülék beindul. Ezután Ön képes lesz felhívni a készüléket, amely azonnal felveszi az Ön hívását, és így képes lesz lehallgatni annak 5-10 méteres környezetét.

3. LÉPÉS

Visszahívó aktiválása

A lehallgató készülék amint valamilyen hangot érzékel felhívja azt a számot, amely azt legutoljára hívta. A visszahívó funkció aktiválható és deaktiválható a készülékben elhelyezett SIM kártyára való SMS paranccsal.

Aktiválás = 1111

Deaktiválás = 0000

SMS paranccsal beállítható a lehallgató készülék érzékenysége is. Az SMS kód formája "szám#". Az érzékenységet állíthatja 30 és 100 között, ahol 30 a legalacsonyabb és 100 a legmagasabb érzékenységi szint.

SMS parancs példája:

83#

TECHNIKAI LEÍRÁS

	KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD		VISSZAHÍVÓ ÜZEMMÓD		ÁLLANDÓ LEHALLGATÁS		TÖLTÉSI IDŐ
	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	

	KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD		VISSZAHÍVÓ ÜZEMMÓD		ÁLLANDÓ LEHALLGATÁS		TÖLTÉSI IDŐ
LONGLIFE 10	15,6 nap	10,4 nap	1,6 nap	1,0 nap	5,8 nap	5,0 nap	2 óra
LONGLIFE 20	25,0 nap	16,7 nap	2,5 nap	1,7 nap	9,2 nap	8,0 nap	4 óra
LONGLIFE 30	37,5 nap	25,0 nap	3,8 nap	2,5 nap	13,8 nap	12,0 nap	6 óra
LONGLIFE 40	50,0 nap	33,3 nap	5,0 nap	3,3 nap	18,5 nap	16,0 nap	7 óra
LONGLIFE 60	75,0 nap	50,0 nap	7,5 nap	5,0 nap	24-17 nap	24,0 nap	8 óra

Működési frekvenciák: 850MHz, 900MHz, 1800MHz, 1900MHz

A csomag tartalma:

- LONGLIFE készülék
- töltő
- kábel
- 3 méter ragasztó a könnyű elhelyezés érdekében

Hasznos információk

Ha a készülék teljesen lemerült, akkor a töltés 3 perc után kezdődik, miután csatlakoztatta a tápegységhez.

Ajánljuk az elem formázását. Töltse az eszközt legalább 10 óráig, majd hadja azt lemerülni teljesen. Ismételje ezt meg 3x.

Kérjük vegye figyelembe, hogy a lehallgató készülék hangfelvétele nagyban függ a telefon jel minőségétől.

Ha valamelyik funkció nem működik, kérjük vegye ki és tegye vissza a SIM kártyát, esetleg tegye fel tölteni a készüléket.

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.