

Nejmenší GSM štěnice na trhu

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele:

SHX Trading s.r.o.

V Háji 15, Praha 7, 170 00

Tel: 244 472 125

1. Popis zařízení



1 – Konektor pro nabíjení

2 – Signalizační dioda

3 – Slot pro SIM

4 - Mikrofon

2

2. Zprovoznění přístroje

- Do slotu (1) vložte SIM kartu s vypnutým PIN kódem (postup vypnutí PIN kódu naleznete v návodu na svůj telefon), signalizační led dioda (2) několikrát zabliká a jakmile zhasne je odposlech připraven k použití.
- Zařízení plně nabijte. Odposlech se nabíjí s vloženou SIM kartou přiloženým napájecím příslušenstvím.
- Nyní stačí zavolat na číslo SIM karty umístěné v odposlechu a po několika sekundách uslyšíte ve svém mobilu okolí odposlechu.

UPOZORNĚNÍ: Při vkládání SIM karty, dávejte pozor na správné ukotvení. Při špatném ukotvení, může dojít v přístroji ke zpříčení karty, která může poškodit kontakty. Toto poškození nebude uznáno při reklamaci.

3. Aktivace/deaktivace zpětného volání

- Zpětné volání aktivujete zasláním SMS ve tvaru 1111. Volání deaktivujete zasláním SMS ve tvaru 0000.

4. Nastavení citlivosti detekce hlasu

- Citlivost detekce zvuku nastavíte pomocí SMS příkazů. Tvar SMS je následující číslo#. Číslo udává citlivost aktivace. Citlivost lze zvolit na stupnici 30-100, kdy 30 udává nejnižší citlivost a 100 nejvyšší.

Příklad SMS příkazu:

83#

5. Parametry

Parametr	Popis
Obecné	
Dosah	neomezený
Počet mikrofonů	1
Max. vzdálenost od mikrofonu	7 metrů
Možnost non-stop provozu při připojení do el. sítě	ano
Váha	6g
Rozměry	33 x 22.5 x 11.6mm
Výdrž ve stand-by	3 dny
Výdrž módu automatické aktivace	10 - 15 hodin
Výdrž při kontinuální odposlechu	60 - 75 minut
Podpora operátorů	všichni
Funkce	
Aktivace hlasem	ano
Aktivace senzorem vibrací	ne
Filtr telefonních čísel	ne
Spotřeba	

6. FAQ

- Je-li baterie zcela vybita, začne se nabíjet až 3 min poté, co je pomocí dodávaného USB kabelu a adaptéru přístroj zapojen do sítě
- Pro optimální naformátování baterie nechte nový přístroj nabíjet po dobu 8 hodin, a poté ho nechte úplně vybit. Tyto cykly opakujte 3x. Následně stačí pro nabití ponechat přístroj v nabíječce po dobu 3 hodin
- Mějte na paměti, že síla mobilního signálu v místě instalace výrazně ovlivňuje kvalitu odposlechu
- Pokud se nemůžete na přístroj dovolat, vyjměte a znovu instalujte SIM kartu, případně přístroj znovu nabijte

- V případě, že nefunguje zpětné volání (po provedení jeho aktivace dle návodu), vyjměte a opět nainstalujte SIM kartu

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.