

100% Bezdrátová bezpečnostní kamera

Secutek SRT-OG06TA

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 3, Praha 4–141 00

Podrobný manuál

1. Obsah balení

- Uživatelský manuál V AJ
- IP kamera
- USB kabel
- Držák na kameru

2. Popis produktu



- 1 Signalizační dioda
- 2 Čočka kamery
- 3 Mikrofon
- 4 PIR čidlo
- 5 Reproduktor
- 6 Páčka ON/OFF
- 7 Reset
- 8 micro USB konektor
- 9 Slot pro micro SD kartu

3. Začátek

- 1 Vložte do kamery naformátovanou micro SD kartu.
- 2 Kameru nabijet pomocí micro USB kabelu
- 3 Stáhněte si aplikaci tuya a proveďte registraci.
- 4 Zapněte kameru tlačítkem ON/OFF
- 5 Spárujte kameru s aplikací.

4. Připojení k aplikaci

a) Do mobilního telefonu stáhněte, přes aplikaci App Store nebo Google play zdarma aplikaci "**tuya**"



b) Spusťte aplikaci "tuya"a klikněte na ikonku "registrovat"



c) Vyberte registraci pomocí emailu či telefonního čísla

E-mail Telefon	← E-mail Telefo	n						
Registrace e-mailem	Zaregistrujte se podle mol							
Czech Republic +420	Czech Republic +420	>						
E-mail		×						
	Načtěte ověřova	cí kód						
Q 000 12 6 59 (j	Q. (611)	5ª (i)						
× No a jj	× 60102439	6						
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6	7 8 9						
$\hat{a} \stackrel{*}{w} \stackrel{-}{e} \stackrel{i}{r} \stackrel{i}{t} \stackrel{i}{z} \stackrel{u}{u} \stackrel{i}{i} \stackrel{o}{o} p$		« » (u i o						
@ # & * · + = () a s d f g h j k l	e ≇ & * - a s d f g	⁺ j () h j k l						
	☆ ÿ x c v	;;/ b n m @						
23 😳 🕴 . Macand Sattley	123 😳 🕴	. 4						

d) Poté Vám přijde na email či telefon ověřovací kód. Pro ukončení registrace vyplňte ověřovací kód a zadejte heslo.

<										<										
Zadejte ověřovací kód						N	las	sta	vte	e h	ies	lo								
																				×
_	_									6-2	0 znak	ú vče	tně pís	men a	čísel					
Zno	ovu ode	slat(54	s)	1100 10		No FOITIG														
										Q		GIF	(7	Ē		ă,	(j)	
										×		No			A			J		
4	0	0		-	-	-	0	0	0	1	2	3	4	1	5	6	7	8	9	0
-	2	3	4	5	0	Ľ	8	9	0	õ	Ŵ	Ē	F	R	Ť	Z	Ů	ì	ó	P
0	#	\$	&	-	-	()	=	%	Å	A	# S	Å D	ř	G	+ H	Ĵ	K) L
{&=	*	*	'	:	/	1	?	+	\otimes		ľ	Ÿ	\$ X	ċ	v	B	; N	Ń	1	\propto
abc	; ,			_	_			•	ŝ	123	0		Ľ	_	Mercont	SuiftKer				ŝ
		$\overline{\nabla}$	7	()	1							∇		0					

 ∇ O D

 e) Poté klikněte na ikonku "vytvořit rodinu", kde si můžete nastavit oblasti domácnosti, název rodiny či adresu. Nastavení paramtrů uložíte kliknutím na tlačítko "dokončeno".

02.CZ 교립 옷 O Tai Vy 와 68 % 페니 20.12	<	Přidat rodinu	Dokončeno
	Jméno rodiny	Test	
	Umístění rodiny	Heydukova 4	
	Smart zařízení v pok		
0.11.0	Obývací pokoj	0	
	Ložnice		0
	Druhá ložnice		0
Zapnout smart	Jídelna	0	
Vytvořte rodinu	Kuchyně	0	
	Studovna		0
	Přidejte další po	koj	
	Poté můžete kdykol	i změnit nastavení místnosti	
Odhlásit se			
1 0 5		0 0]

- f) Podržte na zařízení tlačítko restart po dobu 5 vteřin, dokud neozve zvukový pokyn "reset, camera input". Jakmile se ozve zvukový pokyn "wait for WiFi config"
- g) Zapněte zařízení a zvolte možnost přidat zařízení (+ či ikonko Přidat zařízení)



h) Vyberte "Security & Senzor" a položku "Kamera".



ch) Klikněte na "**next stop**" a poté budete vyzváni k zadání vaší místní WiFi sítě a jejího hesla (podporováno je 2,4Ghz pásmo). Po zadání akci potvrďte tlačítkem "**OK**". Následně Klikněte na ikonku "**pokračovat**".

Pozn. Před spárováním by měla blikat červená dioda. V případě , že dioda nebliká je nutné kameru resetovat stikem tlačítka reset.



- Nyní bude vygenerován QR kód, který nasměrujte směrem k čočce zařízení a vyčkejte, dokud neuslyšíte zvukový pokyn.
- j) Jakmile se ozve zvukový pokyn "pípnutí" klikněte na ikonku "ozve se pípnutí". Poté vyčkejte, než se zařízení spáruje s aplikací.



i) Následně akci dokončete stisknutím tlačítka "dokončeno"

Zařízení bylo úspěšně přidáno.



5. Představení funkcí

Pro živý náhled a využití všech funkcí je nutné v seznamu vybrat danou kameru.

teatik +				0	T
Ж;	Vítej Nastavte s informace	te doma své domácí umístění a	ziskejte dalši		,
Všechna	zařízení	Obývací pokoj	Ložnice	D	
۲	Security (Camera		1	
				1	



- 1. Nastavení
- 2. Režim celé obrazovky
- 3. Kvalita obrazu
- **4.** Vypnout/Zapnout zvuk
- 5. Stav baterie
- 6. Pořízení snímku
- 7. Komunikace s protistranou
- 8. Pořídit videozáznam
- 9. Přehrání záznamů
- 10. Cloud storage
- 11. Foto album
- 12. Náhled živého přenosu

6. Nastavení

Pro zobrazení menu s nastavením klikněte na ikonku v pravém horním rohu.



<	Více		
Νότου τοξίτορί	WiEi battoni comora		
	wiri battery camera	5	Α
Nastavení správy napá	ijení	>	В
, , ,		~	C
Spínač PIR on / off		>	D
Nastavení základních f	funkcí	>	E
Value-added Service P	urchase	>	F
Sdílená zařízení		>	G
firmwar		>	н
0	debrat zařízení		СН

Změna názvu zařízení



Informace o zařízení

< Informac	e o zařízení
Majitel	pavel.mejstrik@shxtrading.cz
IP adresa	185.47.221.238
ID zařízení	bf9c0ca5185b2f40a0kbap
Časové pásmo zařízení	Europe/Prague

Nastavení správy napájení

<	Nastavení správy napájení				
Baterie		100%			
Režim nap	oájení Napáje	ení baterie			
Nastavení	alarmu pro nízkou kapacitu baterie	10% >			

Spínač PIR

Aktivace PIR čidla slouží k zapnutí LED lamp osvětlení a nahrávání na pohyb..

Nastavení základních funkcí

K Nastavení základních funkcí					
převrát	it obrázovku				
Časový	vodoznak				
Audio r	nód	Obousměrný přenos zvuku >			
Funkce	IR nočního vidění	Automatický >			

Pozn. Nočním IR přísvitem není myšleno LED lamp osvětlení, ale přísvit kamery.



7. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.