

# Skrytá kamera v budíku s WiFi a Bluetooth Secutek SAH-MDCKP04

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele:

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, 141 00 Praha 4

## 1. Obsah balení

- Kamera v budíku
- Napájecí kabel
- AUX kabel
- Návod v AJ

## 2. Zobrazení přístroje



- 1- Kamera
- 2- Nastavení budíku
- 3- Tlačítko M Aktivace nastavení hodin
- 4- Tlačítko +
- 5- Tlačítko –
- 6- Signalizační diody
- 7- Baterie
- 8- Slot pro micro SD kartu
- 9- Tlačítko power, pro zapnutí kamerového modulu
- 10- Tlačítko pro zapnutí přehrávače hudby přes Bluetooth či Aux
- 11- Konektor AUX
- 12- Micro USB napájecí konektor
- 13- Reset

## 3. Rychlý start

- Vyjměte zadní kryt a vložte do zařízení micro SD kartu.
- Plně nabijte zařízení přes Micro USB kabel.
- Stiskněte krátce tlačítko Power zařízení se zapne (pro vypnutí stiskněte a držte cca 3 s tlačítko Power)
- Stáhněte si aplikaci Camama a propojte s ním zařízení

### 4. Připojení k aplikaci

- Stáhněte si do svého mobilního telefonu aplikaci "Camama", z obchodu play (android) či App storu (iphone).
- 2. Nainstalujte aplikaci.



- 3. Zapněte kameru tlačítkem Power
- 4. Připojte se na Vašem telefonu k WiFi síti kamery Camama...

- Wi-Fi	:
-Fi	
ÉK DISPOZICI	
mama_4FC5CA ôttání adresy IP	((•
X_2G ženo, šifrováno	()î
N-4GRT_FEAAA1 ženo, šifrováno	
X	(i?
prints šifrováno (WPS je k dispozici)	(( <b>1</b>
ell-vet šifrováno (WPS je k dispozici)	(î.
RECT-59Phaser 3052 šifrováno (WPS je k dispozici)	
-LINK	

5. Otevřete aplikaci "**Camama**", klikněte na ikonku + a poté přidejte kameru pomocí vyhledání LAN síti (search in LAN).

2	Device	+	<	Add Device	Q	Device	+
						Camera <sup>Online</sup>	<u>نې</u>
				Lan Search Please make sure your phone and device in same wifi			
				Scan QR Code			
				Manual Add Device UID			

Pro připojení kamery k místní wifi síti klikněte na ikonku nastavení (ozubené kolečko), vyberte možnost "Wifi setting".
 Poté vyberte místní sít (Manage Wi-Fi networks), ke které chcete kameru připojit a vyplňte její heslo.

0	Device	+	< Ed	it Camera	<	WiFi Setting	0
	Camera Online	£63	Device QF	R Code:	SSID:	None	
			Name	Camera			
			Current Password			Manage Wi-Fi networks	
			WiFi Setting	,			
			Audio on/off		SHX_2G		
			Alarm Settings	2	Signal strength:	50 % PSK TKIP	
			SDCard Record Setting		Wireless passwo	rd	
			Other Setting	2	>		
			Smart Switch	$\bigcirc \circ$	Show pa	assword.	
					C	С	ancel
			Firmware Update	)			
			Res	tore Factory			
				Reboot			
			De	lete Device			

7. Poté, můžete využívat veškeré funkce kamery. Živý náhled, přehrávání nahrávek, nahrávání nahrávek do telefonu či nastavení alarmu kamery.



1 —	88	My Device		<b>(+</b>	3
2 —	LOCK CAM	F540283GFWLF F540283GFWLF Device Online	$(\uparrow)$	Ø	4



- 1 Přidání další kamery
- 2 Nastavení
- 3 Kamera ze seznamu (po kliknutí je možnost vidět živý náhled)
- 4 Složka se seznamem přidaných kamer
- 5 Seznam s oznámením
- 6 Galerie záznamů (uložených do telefonu či na micro SD kartu)
- 7 Další informace o app

## 5. Živý náhled

Pro živý náhled vyberte ze seznamu danou kameu a klikněte na její obrazovku.



- 1 Živý náhled
- 2,3 Nastavení obrazu
- 4 Převrácení obrazuVypnutí signalizačních diod
- 5 Nastavení rozlišení
- 6 Rozlišení
- 7- Reproduktor
- 8 Pořízení snímku (uloží se do paměti telefonu)
- 9 Pořízení videa (uloží se do paměti telefonu)
- 10 Mikrofon

## 6. Podrobné nastavení kamery

Pro nastavení jednotlivých parametrů kamery klikněte na ikonku nastavení - "ozubeného kolečka"

	Edit Camera	
11	Device QR Code:	
Name	Camera	1
Current Password		<b>1</b>
WiFi Setting		> 2
Audio om/off		3
Alarm Settings		> 4
SDCard Record Settin	9	> 5
Other Setting		> 6
Firmware Update		> 7
	Restore Factory	8
	Reboot	9
(	Delete Device	10

- 1- Název kamery
- 2- Nastavení připojení k WiFi síti
- 3- Audio zapnout/vypnout
- 4- Nastavení alarmu aktivace alarmu na detekci pohybu a nastavení oznámení
- 5- Nastavení nahrávání na micro SD kartu + formátování karty
- 6- Další nastavení (vypnutí zapnutí LED diod, změna hesla, nastavení času..)
- 7- Firmware update
- 8- Tovární nastavení
- 9- Restart zařízení
- 10- Vymazání zařízení z aplikace

## 7. Přehrání záznamů

Přes aplikaci lze přehrávat záznamy zaznamenané manuálně (do telefonu) či uložené na micro SD kartu kamery.

#### Záznamy v telefonu

Pro přehrání záznamů klikněte na ikonku **Image**, kterou naleznete na spodní nabídkové liště. Fotografie jsou uloženy pod záložkou **Photo** a camera >. Videa nalzenzene záložkou **Video** a camera >.



#### Záznamy z micro SD karty

Pro přehrání záznamů klikněte na ikonku Image., kterou naleznete na spodní nabídkové liště.Poté vyberte možnost **SDCard Record** a camera >. Nyní se Vám zobrazí seznam nahrávek z kamery, které můžete přehrát přímo v aplikaci.

	Photo	Video	SD	Card Record	
Camera					$\rightarrow$
			_		
Device				8	R

#### Přenos souborů do PC

Vyjměte SD kartu ze zařízení a pomoci adaptéru ji vložte do PC, či jiného zařízení, kde chcete soubory prohlížet.

- 1. Na SD kartě naleznete video soubory
- 2. S SD kartou můžete pracovat jako s jakýmkoliv jiným USB zařízení. Soubory můžete přehrávat, kopírovat, či mazat.

## 8. Ovládání přehrávače hudby

Stiskněte tlačítko tlačítko pro zapnutí přehrávače hudby přes Bluetooth či Aux.

Připojte telefon k budíku přes kabel Aux či BT.

Zapněte v telefonu přehrávač hudby.

## 9. Nastavení hodin a budíku

#### Nastavení hodin

Stiskněte krátce tlačítko M – rozbliká se první dvojčíslí (hodiny)

Tlačítkem + a – zvolte aktuální hodinu

Stiskněte opětovně tlačítko M – rozbliká se druhé dvojčíslí (minuty)

Tlačítkem + a – zvolte aktuální minuty

Po nastavení klikněte opětovně na tlačítko M, tím jsou hodiny nastaveny.

#### Nastavení budíku

Stiskněte tlačítko pro nastavení budíku - rozbliká se první dvojčíslí (hodiny)

Tlačítkem + a – zvolte aktuální hodinu

Stiskněte tlačítko pro nastavení budíku – rozbliká se druhé dvojčíslí (minuty)

Tlačítkem + a – zvolte aktuální minuty

Po nastavení klikněte opětovně na tlačítko nastavení budíku, tím je nastavení potvrzeno.



### 10. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší nabídky.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiná forma šíření musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, neváhejte nás kontaktovat pomocí výše uvedených údajů.