

GSM odposlech LONGLIFE 10

Návod k obsluze




Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

V Háji 15, Praha 7, 170 00

Tel: 244 472 125

1. Popis zařízení



2. Zprovoznění přístroje

- Do slotu (1) vložte SIM kartu s vypnutým PIN kódem (postup vypnutí PIN kódu naleznete v návodu na svůj telefon), signalizační led dioda (2) několikrát zabliká a jakmile zhasne je odposlech připraven k použití.
- Zařízení plně nabijte. Odposlech se nabíjí s vloženou SIM kartou přiloženým napájecím příslušenstvím.
- Nyní stačí zavolat na číslo SIM karty umístěné v odposlechu a po několika sekundách uslyšíte ve svém mobilu okolí odposlechu.

UPOZORNĚNÍ: Při vkládání SIM karty, dávejte pozor na správné ukotvení. Při špatném ukotvení, může dojít v přístroji ke zpříčení karty, která může poškodit kontakty. Toto poškození nebude uznáno při reklamaci.

3. Aktivace/deaktivace zpětného volání

- Zpětné volání aktivujete zasláním SMS ve tvaru 1111. Volání deaktivujete zasláním SMS ve tvaru 0000.

4. Nastavení citlivosti detekce hlasu

- Citlivost detekce zvuku nastavíte pomocí SMS příkazů. Tvar SMS je následující číslo# . Číslo udává citlivost aktivace. Citlivost lze zvolit na stupnici 30-100, kdy 30 udává nejnižší citlivost a 100 nejvyšší.

Příklad SMS příkazu:

83#

5. Operační frekvence přístroje

850MHz, 900MHz, 1800MHz, 1900MHz

6. Důležitá upozornění

- Je-li baterie zcela vybita, začne se nabíjet až 3 min poté, co je pomocí dodávaného USB kabelu a adaptéru přístroj zapojen do sítě
- Pro optimální naformátování baterie nechte nový přístroj nabíjet po dobu 8 hodin, a poté ho nechte úplně vybit. Tyto cykly opakujte 3x. Následně stačí pro nabití ponechat přístroj v nabíječce po dobu 3 hodin
- Mějte na paměti, že síla mobilního signálu v místě instalace výrazně ovlivňuje kvalitu odposlechu
- Pokud se nemůžete na přístroj dovolat, vyjměte a znovu instalujte SIM kartu, případně přístroj znovu nabijte
- V případě, že nefunguje zpětné volání (po provedení jeho aktivace dle návodu), vyjměte a opět nainstalujte SIM kartu



7. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.