

WiFi IP minikamera A12

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o. Hrusická 2616/3, Praha 4 Tel: 244 472 125

1. Obsah balení

- Kamera
- Stojánek
- Napájecí kabel
- Originální návod

2. Popis zařízení



- 1. Tlačítko zapnutí / vypnutí
- 2. IR přísvit
- 3. Nabíjecí konektor
- 4. Tlačítko RESET
- 5. Čočka kamery

- 6. Světelné čidlo
- 7. Slot na microSD kartu
- 8. Mřížka chlazení
- 9. Stojánek

3. Rychlý start

- a) Vložte do zařízení paměťovou kartu
- b) Nabijte zařízení
- c) Zapněte kameru
- d) Spárujte kameru s mobilní aplikací PixPlus



4. Spárování kamery s mobilní aplikací

a) Do svého mobilního telefonu stáhněte a nainstalujte aplikaci "**PixPlus**" z obchodu Google Play nebo Apple App Store nebo naskenováním QR kódu.



 b) Spusťte aplikaci, následně budete vyzváni k vytvoření registrace. (Pokud již aplikaci používáte, přihlaste se svým účtem). Po přihlášení se dostanete na hlavní obrazovku aplikace.

	N.		
li, Welcome.	Password	E	mail address
Email address	The password length is 6-26 consisting of uppercase lette letters and numerals	degits, Er rs, lowercase	
Password			
yn up Forget	t password		
Log in			
Log in			
Log in	r Nox		
Log in	2 Mert		

c) Připojte mobilní telefon k místní Wi-Fi síti. Pro přidání nového zařízení stiskněte Tlačítko +. Dále vyberte možnost "Intelligent camera" a následně "Scan code to add" a potvrďte tlačítkem "Next"

< Add the device	¢	Choose networking mode	<	Add the device
Intelligent camera	, (8	Scan code to add Pair with Wi-Fi by scanning GR code or the mobile phone		○ ○ □
PIR Battery Camera	, Δ	P Addition of AP hotspot Connect the device's own wireless network to pair WI-FI	>	
(Intelligent doorbell	, C	Addition by connecting to network cable Drive applicable for the device with the network cable socket	 Ple Unt Bea Click 	ase wait patiently after booting til the device indicator flashes or a beep is ard; sk next
			_	The device is not flashing or no beep?
				Next

d) Vyberte název místní WiFi sítě, ke které chcete zařízení připojit a vepište heslo. Budete vyzváni k naskenování QR kódu. Srovnejte QR kód s čočkou fotoaparátu ve vzdálenosti 10-20 cm). Po zaznění hlasové výzvy potvrďte tlačítkem "When you hear a beep or a green light" a zařízení se začne párovat s aplikací. Proces může trvat 1–2 minuty.



e) Po úspěšném spárování je možné zařízení používat.

5. Popis funkcí aplikace



A) Nastavení	G) Režim celé obrazovky	1) Vypnout
B) Živý náhled	H) Paměť cloudu	2) PTZ reset
C) Nastavení zvuku	I) Záznamy alarmu	3) Předvolby
D) Pořízení fotografie	J) Album cloudu	4) Přísvit
E) Mikrofon oboustranné	K) Další možnosti	5) Sdílet kameru
komunikace		
F) Pořízení videozáznamu	L) Přehrávání záznamů	

Živý náhled

Přehrávání

A) Vyberte "**View Playback**" v pravém dolním rohu živého rozhraní pro zobrazení přehrávaného videa z kamery.

C.	LIVE 14:52:47		0	C.	Play beck	10/22 16:18:41	0
			1				
	Constant of	-	R				0
()	0 4	D	0	())	Ø	0	0
Cloud storag 3 days alarm rec	je ording		Dotails 3	⊞10/22 ****	10/78	100	OB
		Different I	-				
	Expending date: 2020	11,25					
۵	0	Γ	0	٢	9	6	
0	0		9	0	9	6	

B) Přepnutím cesty přehrávání si můžete vybrat přehrávání z cloudu/přehrávání z paměťové karty

veni				
	3	Settings		
	Device details			Informace o zařízení
	Device settings		>	Nastavení základních funkcí zařízení
	Notice		>	Nastavení upozornění
	Alarm Settings		>	Nastavení detekce pohybu
	Cloud storage m	anagement	>	Nastavení cloudu
	Memory card ma	anagement	×	Nastavení paměťové karty
	Sharing equipme	ent	>	Sdílení zařízení s dalšími uživateli
	Network informa	ition	FAE >	Informace o síti
	F	eboot device		Restart zařízení
	R	emove device		Odebrání zařízení z aplikace

Nastavení



6. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat.