

# Špionážní digitální hodiny s WiFi kamerou

BK144

Návod k obsluze



#### Kontakt na dodavatele:

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, 141 00 Praha 4

#### 1. Obsah balení

- Kamera v hodinách
- Napájecí kabel
- Baterie
- Návod v AJ



#### 3. Rychlý start

- Vložte do zařízení naformátovanou micro SD kartu (SD karta není nutná)
- Zařízení připojte pomocí napájecího adaptéru k el. síti, nebo vložte baterii.
- Přepněte přepínač ON/OFF do pozice ON.
- Připojte zařízení k aplikaci LookCamPro

#### 4. Připojení k aplikaci

- Stáhněte si do svého mobilního telefonu aplikaci "LookCamPro", z obchodu play (android) či App storu (iphone).
- 2. Nainstalujte aplikaci.



- 3. Zapněte kameru páčkou ON/OFF
- 4. Otevřete aplikaci "LookCamPro" a přidejte zařízení.



5. Otevře se nabídka párovacích módů. Vyberte mód podle obrázku



6. Následně se připojte k Wi-Fi síti se jménem "TUT-XXXXXX-XXXXX"

14:50	<b>,   ≎ ■</b>
Settings Wi-Fi	
Wi-Fi	
✓ Atrapa	ê 후 🚺
MY NETWORKS	
TUT-419287-EGMHG	≎ (ì
OTHER NETWORKS	
HP-Print-C1-Color LaserJet Pro	<b>€</b> ₹ (j)
MidnightOil	🔒 🗢 i
myloT	🔒 🗢 🚺
netatmo	🔒 🗢 🚺
Other	
Ask to Join Networks	Notify >

 Nyní je potřeba kameru připojit k domácí síti. Vyberte 2.4GhZ síť a zadejte potřebné údaje k připojení

14:54			ıII <b>२ ■</b> Э	
<	WIFI Setti	ngs		
Connect Wi Fi to which the device is connected				
	× Wi-Fi-5GHZ	@ ≂ 0		
	Vi-Fi -2.4GHZ	â 중 (		
		<b>≙</b> ≎ Ø		
Pleas	e enter the router na	ame	Refresh	
Pleas	e input password		~	
neta	tmo		56%	
Midr	nightOil		39%	
Atra	ра		38%	
mylo	от		38%	
Atra	ра		25%	
mylo	т		24%	
Midr	nightOil		23%	
	Next			

8. Po chvíli by se kamera měla připojit k síti a nyní je dostupná v aplikaci



## <u>5. Živý náhled</u>

Pro živý náhled vyberte ze seznamu danou kameu a klikněte na její obrazovku.



- 1 Otočit obraz horizontálně
- 2 Otočit obraz vertikálně
- 3 Vypnutí signalizačních diod
- 4 noční osvětlení
- 5 Vypnutí displeje budíku
- 6 Rozlišení
- 7 Pořízení videa (uloží se do paměti telefonu)
- 8 Pořízení snímku (uloží se do paměti telefonu)
- 9 Mluvení přes reproduktor (není podporováno u všech modelů)
- 10 Zapnutí audia
- 11 více (změna saturace a jasu)
- 12 nastavení

### 6. Podrobné nastavení kamery

- 1. Nastavení Wi-Fi
- 2. Nastavení hesla
- 3. Nastavení zobrazovaného času
- 4. Nastavení upozornění
- 5. Nastavení SD karty
- 6. Restart
- 7. Reset do továrního nastavení
- 8. Vymazání zařízení z aplikace

	TUT419287EGM 70.23.51.1 Click the QR code to device ID	ИНG share the	
Ŷ	WIFI Settings 1	>	
07	User Settings 2	>	
0	Time Settings 3	>	
Ö	Alarm Settings 4	>	
	SDCard Settings 5	>	
$\bigcirc$	restart the device 6	>	
Ð	Reset the device <b>7</b>	>	
_			
	Delete		
8			

#### 7. Přenos souborů do PC

Vyjměte SD kartu ze zařízení a pomoci adaptéru ji vložte do PC, či jiného zařízení, kde chcete soubory prohlížet.

- 1. Na SD kartě naleznete video soubory
- 2. S SD kartou můžete pracovat jako s jakýmkoliv jiným USB zařízení. Soubory můžete přehrávat, kopírovat, či mazat.



Zaverecna ustanoveni

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiná forma šíření musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, neváhejte nás kontaktovat pomocí výše uvedených údajů.