

Spionážní technika

Profesionální digitální diktafon 166FM

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

V Háji 15, Praha 7, 170 00

e-mail: podpora@spionazni-technika.cz

1. Zapnutí a vypnutí diktafonu

- Diktafon se zapíná a vypíná páčkou ON/OFF po jeho straně
- Do hlavního menu vyskočíte dlouhým podržením čudlíku "M".

2. Nastavení kvality záznamu

- V nahrávacím módu stikněte "M" a vstupte do menu a najedťte na položku "RECORD TYPE" a vyberte požadovanou kvalitu.
- Zde je seřazení od nejlepší po nejhorší: SHQ, HQ, SP, LP.

3. Nastavení zapnutí/vypnutí aktivace hlasem

- V nahrávacím módu stiskněte čudlík "M", kterým otevřete menu.
- Vyberte "Setting select" a potvrďte čudlíkem "M".
- Vyberte "AVR" pro automatickou aktivaci hlasem nebo "Normal set" pro manuální aktivaci.

4. Nastavení citlivosti automatické aktivace hlasem

- V nahrávacím módu stiskněte čudlík "M" a otevřete menu.
- V menu nalistujte položku AVR level a nastavte si požadovanou citlivost.

5. Použití automatické aktivace hlasem

- Pokud máte nastaven diktafon v AVR módu, tak stiskněte čudlík REC. Nyní je aktivace hlasem aktivovaná a ve chvíli, kdy úroveň hluku v okolí překročí nastavenou hranici, tak diktafon začne nahrávat.
- Jakmile hluk skončí, tak diktafon nahrávat přestane a čeká, až bude nastavená hranice hluku opět překročena

6. Přehrávání záznamu

- Stikněte čudlík PLAY/STOP, čímž přepnete diktafon do módu přehrávání. Pomocí šipek po straně listujte mezi jednotlivými záznamy. Stisknutím čudlík PLAY/STOP přehrajete záznam.
- Pomocí čudlík + a - po pravé straně diktafonu nastavíte hlasitost přehrávání.

7. Obsah balení

- Profesionální digitální diktafon s MP3 a FM rádiem
- Sluchátka
- Externí mikrofon
- Audio kabel
- Telefonní kabel
- Nabíječka



8. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem e-mailu: podpora@spionazni-technika.cz