

Digitální diktafon UR-29

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 3, Praha 4–141 00

Tel: 244 472 125

Podrobný manuál

1. Obsah balení

- Uživatelský manuál
- Rekordér
- Sluchátka

2. Popis



3. Zapnutí/vypnutí zařízení

Stiskněte ON/OFF přibližně na 2 vteřiny, rozsvítí se červená kontrolka.

4. Režim záznamu

Zařízení začne automaticky nahrávat, když zapnete zařízení bez vložení sluchátek. Při nahrávání bliká modrá kontrolka. Stisknutím tlačítka „Mod“ během pořizování záznamu můžete přepnout režim záznamu z kontinuálního na hlasovou detekci (VOS). Výchozí kvalita nahrávání 192 kb/s se změní na kvalitu 512 kb/s.

Zařízení automaticky uloží záznam po 4h nepřetržitém záznamu a poté začne nahrávat další soubor.

5. Zpětné přehrávání

Přehrávání se automaticky spustí, jakmile vložíte do zařízení sluchátka. Stisknutím tlačítka „Mode“ přepnete ze záznamu na hudbu. Mezi nahrávkami přepínáte stisknutím tlačítka „Zpět“ nebo „Další“

6. Nastavení data a času

Připojte zařízení k PC, vytvořte nový textový dokument ve složce Record a uložte jej. Textový dokument musí obsahovat datum a čas ve formátu: **20191016125030** (rok, měsíc den, hodina, minuta a vteřina)

7. Nabíjení

Připojte zařízení k PC nebo k zařízení s funkcí OTG. Zařízení bude plně nabito, jakmile přestane blikat červená kontrolka a začne plynule svítit. Zařízení se plně nabije cca za 1,5h.

8. LED kontrolky

Zapnutí zařízení = bude svítit červená kontrolka

Vypnutí zařízení = modrá a červená kontrolka 1x blikne

Paměť je plná = modrá kontrolka blikne 10x a poté se změní na červenou a bude plynule svítit

Slabá baterie = červená kontrolka bude blikat

9. Specifikace

Hmotnost zařízení	26g
Rozměry zařízení	43mm x 58mm x 14mm
Formát nahrávek	WAV 192 kbs / 512 kbs
Doba nahrávání	4GB – cca 47h / 18h 8GB – cca 94h / 36h 16GB – cca 188h / 72h 32GB – cca 376h / 144h
Podporovaný operační systém	Windows 2000/XP/vista/7/8/10/Android
Baterie	3.7V 180mAh
	VLC Player/SMPlayer
Nahrávání	1min cca 20mb
Nabíjecí adaptér	5V/2A
Podporovaný operační systém	Android / IOS



10. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší nabídky.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat.